

Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonu

HAKKO 701'i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO 701 İstasyon	1	Yaylı Filtre	1
HAKKO 907 ESD Kalem Havya	1	Temizleme İğnesi (1.0mm uç için)	1
HAKKO 809 Lehim Sökme Tabancası	1	Temizleme İğnesi (Isıtıcı için)	1
Havya Sehpa	1	Temizleme Matkabı (1.0mm uç için)	1
Tabanca Sehpa	1	Silikon Gres	1
Filtre Borusu	1	Anahtar (*Tabanca için)	1
Seramik Kağıt Filtresi S	1	Kullanma Kılavuzu	1
Seramik Kağıt Filtresi L	1		

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO 701	●Havyalar	Ürün Adı	HAKKO 907 ESD	HAKKO 809
Çekilen Güç	150W		Güç Girişi ve Çekilen Güç	AC 24V 50W	
●Çekilen Güç			Isı Ayarlaması	200-480°C	380-480°C
Güç Girişi	AC 24V		Sıcaklık Hassasiyeti	±1°C	-
Vakum Jeneratörü	Çift Silindirli Diyafram Pompa		Toprak Direnci	< 2Ω	
Vakum Değeri (Maksimum)	80kPa(600mmHg)		Sızıntı Voltajı	< 2mV	
Hava Emme Miktarı	15L/dakika		Kablo ve Hortum Uzunluğu	1.2m	
Ölçüler	190 (En)×250 (Derinlik)×130 (Yükseklik)mm		Ölçüler (Kablo hariç)	190(Uzunluk)mm	135(Boy)×174(En)mm
Ağırlık	5.0kg		Ağırlık (Kablo hariç)	44g	200g

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayrılarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

●Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

İstasyonun altında bulunan kırmızı işaretli nakliye vidasını (M4x25) çıkardıktan sonra kullanmaya başlayınız. Nakliye vidasını çıkarmadan kullandığınız zaman arızaya neden olabilir.

Elektrik açıldığında hava ve uçlarındaki sıcaklığı 200-480°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yangın, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Uç ve ucun etrafındaki metal kısımlarına, yanındaki plastik kısımlarına, ve sehpanın yay kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı gaz, solvent gibi yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılrken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehimleme ve lehim sökme işlerinden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini atarken havyaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Seramik kağıt filtrelerinden S ise istasyonun iç mahfazaya, L ise tabancanın filtre borusuna yerleştiriniz.
- Düzenli olarak bakım yapınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Lehimleme Kalem Havyası

Kullanmaya Başlarken:

- Bağlantı
 1. Havyayı konektöre bağlayınız.
 2. Elektrik fişini prize takınız.
- Isı Ayarlaması

Isı ayar düğmesiyle sıcaklığı kontrol ediniz.
- Devreye Alma
 1. Elektrik düğmesini ON(AÇIK) konumuna getirdiğinizde lamba yanar.
 2. Havyanın üzerindeki düğmeyi ON(AÇIK) konumuna getirdiğinizde ısıtıcı pilot lambası yanar.
 3. Ayarlandığı değere ulaştığında ısıtıcı pilot lambası yanıp söner, lehimleme işlerine başlayabilirsiniz.

Bitirirken:

1. Havyanın ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF(KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.

Lehim Sökme Tabancası

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini açınız. Aşağı yukarı 3 dakikada kullanmaya başlayabilirsiniz.
 2. Isı değerini ayarlayınız.
 3. Ucunu temizleyiniz.
 4. PCB(BDK) üzerindeki lehim eritiniz.
 5. Tetiğini çekerek erimiş lehim i içine alınız.
- Bitirirken:**
1. Tabancanın ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini kapatınız.
 2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.