

HAKKO U

SOLDERING IRON

断熱性の良い木製グリップを使用しています。電気関連からスタンドグラスまで。

- 30～40W** プリント基板、電子部品など
60W リレー、コネクタ、同軸ケーブル
 など大型部品
80、100W 銅、ステンレスなどの板金

製品について

本品は電気ヒーターを使用したはんだこてです。こて先とそれに続く金属部分は300℃以上の高温となります。ご使用の前に必ず本紙の説明をお読みになり、正しくお使いください。使用される方が必ず読めるように、本紙を製品とともに大切に保管しておいてください。

⚠ 注意

取扱いを誤ると、やけどや火災、故障の恐れがありますので、以下の注意事項を必ず守ってください。


- こて先やその周辺の金属部分に触れない。
- 燃えやすいものの近くでは使用しない。
- 周囲の人に「高温につき危険である」ことを知らせる。
- 使用を中断または終了する時や、その場を離れる時は電源プラグを抜いておく。
- 加熱中にこて先を真下に向けて吊り下げない。
- 部品交換時や収納時は必ず電源を抜き、十分に冷えたことを確認する。
- 説明書に書いてあること以外の用途で使用しない。
- はんだかすをとるためにこてを作業台に打ち付けるなど物理的衝撃を与えない。
- 本品を改造しない。
- 交換部品には純正部品を使用する。
- 製品を濡らさないこと。また濡れた手で使用しない。
- コードの抜き差しは、プラグを持って行う。
- はんだ付けする際、煙が発生するので、よく換気する。
- その他危険と思われる行為は行わない。
- 管理責任者の許可無く、知識や経験のない者（子供含む）が、この製品を使用しないように注意する。
- 子供がこの製品で遊ばないように注意する。
- 日本国外では使用しない。
- 製品の使用にご不明な点がありましたら、販売店または当社までお問い合わせください。

ご使用方法


- 1.** こて先を軽く押しあてて接合部を加熱します。



- 2.** 接合部にはんだを溶かします。



- 3.** 接合部を覆うようにはんだが広がったら、こて先を離して固まるのを待ちます。



- 表面が油分や錆、塗料などで覆われているとはんだ付けできません。
- はんだはヤニ入りのものをお勧めします。

こて先について

- ご使用後は、湿らせた雑巾やこて先クリーナーで、こて先のはんだや汚れをふき取ったのち、電源を抜いてください。
- こて先は消耗品です。使いにくくなったら交換してください。

ユー	30W	40W	60W	80W	100W
こて先径	φ4	φ5	φ6	φ7	φ8

- こて先の交換は大きい方のネジをゆるめて行ってください。交換は、電源を抜き、完全に冷えてから行ってください。

中国RoHS 産品中有毒有害物質或元素の名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	銅 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
全部件	○	○	○	○	○	○

○: 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。

×: 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。

☆HAKKOは白光株式会社の登録商標です。
 © 2000-2020 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

HAKKO®

白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



PET



PB



台紙



プラスチック