

Havya Ucu Temizleme Seti

HAKKO FT-700'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO ET-700 Havya Ucu Temezleyici	1	Düz Fırça	1
HAKKO FS-100 Kimyasal Kaplama Pastası	1	Kullanma Kılavuzu	1

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO FT-700
Çekilen Güç	4.5W
Ölçüler	70 (En) x 54 (Yükseklik) x 101 (Derinlik) mm
Ağırlık	0.65kg

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanız.

- ⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.
- ⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

- Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Parmaklarınızı sakın sokmayınız.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini açınız.
2. Oksitlenmiş ve siyahlaşmış havya ucunu aşağı yukarı 300°C'ye kadar ısıttıktan sonra dönen fırçaların arasına sokup, yüzeyindeki oksitleri gideriniz.
Havya ucunu ısıtırken ısının fazla yükselmemesine dikkat ediniz. Çabuk ve tekrar oksitlenmesine neden olur.
3. Oksit tabakası kaldırıldığında hemen HAKKO FS-100 Kimyasal Pasta'yla ucu tekrar kaplama yapınız.

Bitirirken:

1. Elektrik düğmesini kapatınız.
2. HAKKO FS-100 Kimyasal Pasta'nın kapağı açıksa kapatınız.

Düz Fırça'yı kullandıktan sonra HAKKO FT-700'e saklarken mutlaka fırça tarafının aşağıya gelecek şekilde saklayınız.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

<http://www.hakkousa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>