HAKKO

HAKKO FA-400
SMOKE ABSORBER

Manuel d'instructions

Merci d'avoir acheté l'aspirateur de fumée HAKKO FA-400.
Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre HAKKO FA-400.
Conservez ce manuel dans un lieu sûr pour toute référence ultérieure.

1. LISTE DE COLISAGE ET NOMS DES PIECES

Veuillez vérifier attentivement si toutes les pièces nommées ci-dessous ce trouve dans l'emballage.

HAKKO FA-400 ..... 1 Manuel d'instructions 1
Filtre 1



■ En option



2. SPECIFICATIONS

●HAKKO FA-400

Nom du produit	HAKKO FA-400		
Consommation électrique		50Hz	60Hz
	100V	15W	13W
	110V	18W	15W
	120V	-	19W
	220V	19W	16W
	230V	22W	18W
	240V	24W	19W
Dimensions extérieures	166(W)×212(H)×113(D) mm		
Poids	910g		
Pièces incluses	Filtre (x1)		

●Filtre

Dimensions	130 × 130 × 10 mm

* L'appareil est équipé contre l'électricité statique.
* Les spécifications et l'aspect de l'appareil peuvent être modifiés sans avis en vue de l'améliorer. Merci de votre compréhension.

3. DANGER, ATTENTION ET NOTES

⚠ DANGER

Pour réduire le risque de feu ou choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec tout appareil du contrôle de la vitesse transistorisé.

Déconnectez le cordon du pouvoir avant d'entretenir. Échec pour faire peuvent résulter ainsi en choc électrique.

⚠ ATTENTION

- L'appareil ne peut pas aspirer d'air avec des éléments susceptibles de prendre feu ou d'exploser.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec.
- Ne remplacez les éléments de l'appareil qu'avec des éléments de rechange d'origine HAKKO.
- N'obstruez pas la bouche d'évacuation d'air.
- Coupez l'alimentation lorsque vous avez fini votre travail, lorsque vous l'interrompez ou lorsque vous quittez le lieu d'utilisation.
- N'introduisez pas vos doigts ni d'objets fins dans le ventilateur.
- Coupez l'alimentation lorsque vous réparez ou changez un élément de rechange de votre appareil.
- Assurez-vous qu'aucune personne n'ayant pas reçu l'autorisation du responsable ou n'ayant pas les connaissances ou l'expérience nécessaires (notamment des enfants) n'utilise cet appareil.
- Assurez-vous qu'aucun n'enfant ne s'amuse avec cet appareil.
- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service agrée ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Pour éviter accidents et pannes, assurez-vous bien d'observer les recommandations suivantes :

- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre. Cela risque de l'endommager.
- Débrancher l'alimentation en maintenant la prise, pas en tirant sur les câbles.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est humide ou si vous avez les mains humides.
- Ne faites rien qui puisse être dangereux.

4. UTILISATION

4.1 Aspirer de la fumée de grand volume.

- Lorsque vous voulez aspirer un grand volume de fumée, disposez l'appareil comme indiqué sur l'illustration et mettez l'appareil sous tension.



4.2 Aspirer de la fumée proche.

- Lorsque vous voulez aspirer de la fumée proche, disposez l'appareil sur la table comme indiqué sur l'illustration et mettez l'appareil sous tension.

Comparativement au mode de disposition précédent, l'efficacité de l'aspiration est grandement améliorée. Cependant ce mode de disposition n'est pas adapté à des grands volumes de fumée.



■ Si vous utilisez un bras de support.

- Si vous utilisez un bras de support, installez le HAKKO FA-400 en suivant les indications de l'illustration suivante. Faites attention à l'orientation de l'appareil.

NOTES :
- Le bras de support et les boutons sont optionnels, veuillez les acquérir séparément.
- Un sticker est collé sur le trou du pas de vis. Veuillez le retirer avant d' installer le bras de support.

⚠ ATTENTION
Si vous mettez le HAKKO FA-400 en sens inverse, vous ne pourrez pas installer le bras de support.



5. ENTRETIEN

- Changement du filtre

Lorsqu'il garde utiliser le filtre, les déclins de la capacité de l'absorption. Lorsque le filtre blanchit, c'est un signe de l'échange. Par ailleurs, lorsque de la poussière ou une autre matière diminue l'aspiration du filtre, veuillez le changer.
(Faites attention à ne pas mouiller le filtre.)

5.1 Comment remplacer le filtre

- Lorsque vous remplacer le filtre, placez vos doigts comme indiqué sur l'illustration suivante et tirez.



5.2 Placer le filtre

- Comme indiqué sur l'illustration, poussez le filtre de telle manière que le filtre s'accroche aux 4 boutons.



6. NOMENCLATURE

● Pièce remplaçable

Pièce N°	Nom de la pièce	Spécifications
A1001	Filtre	Filtre de charbon actif, 1 set de 5 pièces.

● Option

Pièce N°	Nom de la pièce	Spécifications
C1568	Bras de support	Avec 2 boutons, type ESD
B1166	Boutons	2 boutons, type ESD

⚠ATTENTION
Ce produit inclut des composants dont des pièces en plastique conducteurs d'électricité et la mise à la terre de la pièce à main et de la station, qui permettent d'éviter à l'appareil de souder à cause des effets de l'électricité statique. Veillez à suivre les instructions suivantes :

1. La poignée et les autres pièces en plastique ne sont pas isolants, ils conduisent l'électricité. Quand vous remplacerez ou réparerez des pièces, faites particulièrement attention à ne pas exposer les parties actives électriques ou d'endommager les composants isolants.
2. Veillez à la bonne mise à la terre de l'appareil lorsque vous l'utilisez.

※ 各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。
（商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください）

* 各國語言(日語,英語,中文,法語,德語,韓語)的使用説明書可以通過以下网站的HAKKO Document Portal 下載參閱。
(有一部分的產品沒有設定外語對應,請見諒)

* Instruction manual for the language, Japanese, English, Chinese, French, German and Korean can be downloaded from the following URL, HAKKO Document Portal.
(Please note that some language may not be available depending on the product.)

https://doc.hakko.com

HAKKO
白光株式会社
http://www.hakko.com
〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821

HAKKO
HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE
4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO (42556)
http://www.hakkousa.com
HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk
SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.
http://www.hakko.com

中國RoHS 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
風扇電機	×	○	○	○	○	○
插頭	×	○	○	○	○	○

○： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。
×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。

2015.5
MA01832XZ150501

© 2009 -2015 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.