

Lehim Sökme Tabancası

HAKKO 808'i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO 808	1	Seramik Kağıt Filtresi L	1
Pre-Filtre(Ön Filtre)	1	Temizleme İğnesi (1.0mm uç için)	1
Filtre Borusu	1	Temizleme İğnesi (ısıtıcı için)	1
Filtre Mahfazası	1	Anahtar	1
Pre-Filtre(Ön Filtre)	1	Kullanma Kılavuzu	1
Filtre Borusu	1		

2. Teknik Özellikler

Ürün Adı	HAKKO 808	Vakum Jeneratörü	Çift Silindirli Diyafram Pompa
Çekilen Güç	100W	Vakum Değeri (Maksimum)	80kpa (600mmHg)
Isıtıcıya Çekilen Güç	80W	Hava Emme Miktarı	10L/dakika
Motor Çıkış Gücü	6.5W	Ölçüler (Kablo Hariç)	170 (Boy) × 235 (En)mm
Isı Ayarlaması	380-480°C	Ağırlık	420g
Toprak Direnci	< 2Ω	Standart Uç	Ürün Kodu: A1005(φ 1.0mm)
Sızıntı Voltajı	< 2mV		

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlanınız.

⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

●Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 380-480°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Uç ve ucun etrafındaki metal kısımlarına, yanındaki plastik kısımlarına, ve sehpanın yay kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Çalışırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirirken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehim sökme işinden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini atarken havaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp aslı biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirirken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Düzenli olarak bakım yapınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Ucu ve ısıtıcının iç silindir yeterince ısıtılana kadar 5 dakika bekleyiniz.

Bitirirken:

1. Ucu bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.