

**HAKKO FA-431**

FUME EXTRACTION

Duman Emici

HAKKO FA-431'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

İlk önce paketin içeriğini kontrol ediniz.

HAKKO FA-431 Duman Emici	1	Ana filtre (ana üniteye bağlı).....	1
Elektrik Kablosu	1	Ön filtre	10
Kapak (ana üniteye bağlı)	1	Kullanma Kılavuzu.....	1
Uzaktan kumanda	1		

2. Teknik Özellikler

●HAKKO FA-431

Çekilen Güç	110W		
Emme Kapasitesi*1	High	Medium	Low
	4.7m³/min	3.7m³/min	2.8m³/min
Emme verimliliği *2	97% (≥ 0.3µm)		
Boru çapı	ø55 mm		
Diş Ebatlar	330(W) x 366(H) x 343(D) mm		
Ağırlık (kablosuz)	7.2 kg		

*1 2 boru kullanıldığına

*2 Tek bir filtre plakasıyla (katlanmamış) toplanan havadaki tozun sayılması yönetime göre bulunmuş toplama verimlilik başlangıç değeridir.

* Spesifikasyonlar ve tasarım
haber vermeden değiştirilebilir.

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKA T olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Bu ibareler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

- ⚠ **UYARI** : Bir UYARIYA uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.
- ⚠ **DİKKAT** : Bir DİKKAT ibaresine uyulmaması, operatörün yaralanmasına veya ilgili öğelerde hasara neden olabilir.

⚠ DİKKAT

- Yanıcı veya patlayıcı gazları emdirmeyiniz.
- Rutubet olmayan bir yerde saklayınız.
- Egzoz çıkış tarafını kapatmayınız.
- Parçaları değiştirirken orijinal yedek parçalarını kullanınız.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçaları değiştirirken ya da aletleri ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Yönetici veya şeften izin almadan tecrubesi ve bilgisi olmayan kişilerin (çocuk dahil) bu ürünü kullanmamasına dikkat ediniz.
- Çocukların bu ürünle oynamasına dikkat ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Arızaya neden olmaması için filtre takmadan çalıştırmayınız.
- Kabloyu takma-çıkartma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Bu ürünü sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınınız.

4. Kullanma Talimatı

●Filtreyi ayarlayın

1. Ana filtreyi ana üniteye yerleştirin. Filtreyi, ok aşağı gelecek şekilde ayarlayın.

2. Ön filtreyi ana filtreye yerleştirin.
(portakal rengi tarafı yukarı bakacak şekilde)

3. Üst kapağı kapatın.

●Duman boşaltma ünitesi

1. Elektrik kablosunu ünitenin sağındaki elektrik prizine bağlayın.
2. Elektrik kablosunu topraklı bir prize takın.
3. Güç düğmesini açın. Yeşil ışık yanacaktır.
4. Seçim düğmesini kullanarak istediğiniz akışı ayarlayın.
5. Emmeyi başlatın. Emme girişini en iyi açığa ayarlayın.

⚠ DİKKAT

Güç düğmesini açmadan önce kapağı kapatın.

※ 各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。

（商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください）

* 各國語言(日語,英語,中文,法語,德語,韓語)的使用說明書可以通過以下網站的HAKKO Document Portal 下載參閱。
(有一部分的產品沒有設定外語對應,請見諒)

* Instruction manual for the language, Japanese, English, Chinese, French, German and Korean can be downloaded from the following URL, HAKKO Document Portal.
(Please note that some language may not be available depending on the product.)



<https://doc.hakko.com>

**HAKKO CORPORATION****HEAD OFFICE**

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com**OVERSEAS AFFILIATES****U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.**

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

<http://www.hakkousa.com>**HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.**

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>