

Lehim Sökme İstasyonu

HAKKO FM-204'ü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyunuz. Okuduktan sonra da lütfen müsait bir yerde saklayınız.

1. Paket İçeriği ve Parça İsimleri

HAKKO FM-204 İstasyon	1	Hava Tutacağı (Temizleme Süngerili)	1
MODEL FM-2024	1	Tabanca Kabzası	1
Filtre Borusu Seti (Yedek)	1	Temizleme Matkabı (Isıtıcı İç Silindiri İçin)	1
Elektrik Kablosu	1	Uç Çıkarıcısı	1
Kart (Isı Sabitleme Kartı)	1	Seramik Kağıt Filtresi (10 Adet)	1
Ara Bağlantı Kablosu	1	Kullanma Kılavuzu	1

2. Teknik Özellikler

● HAKKO FM-204

Çekilen Güç	120W
Isı Ayarlaması	200-450°C
Isı Sabitliği	Yüksüzken Isı Toleransı ±5°C

● İstasyon Bölümü

Verim	24V
Ölçüler	160(En)×120(Yükseklik)×225(Derinlik)
Ağırlık	3.7kg
Vakum Jeneratörü	Çift Silindirli Diyafram Pompa
Vakum Değeri (Maksimum)	80kpa (600mmhg)
Hava Emme Miktarı	15L/dakika

● HAKKO FM-2024

Ürün Adı	HAKKO FM-2024
Çekilen Güç	70W 24(V)
Toprak Direnci	< 2Ω
Sızıntı Voltajı	< 2mV
Uzunluk (Kablo Hariç)	180mm
Ağırlık (Kablo Hariç)	65g
Kablo Uzunluğu	1.2m

3. Güvenlik Bilgileri ve Kullanım Şartları

⚠ TEHLİKE

Bu kılavuz dikkat etmeniz gereken hususlarını aşağıda anlatıldığı gibi TEHLİKE ve DİKKAT olarak ikiye ayırarak göstermektedir. Niyetini iyice anladıktan sonra okumaya başlayınız.

⚠ **TEHLİKE** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

⚠ **DİKKAT** Yanlış kullanıldığı hallerde, kullanıcının yaralanmaya ya da maddi zararına yol açabilecek koşullarını göstermektedir.

● Güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılara ve kullanma talimatlarına mutlaka uyunuz.

⚠ DİKKAT

Elektrik açıldığında havyanın ucundaki sıcaklığı 350-450°C'ye kadar yükselir. Yanlış kullanıldığı zaman yanık, yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Ucun etrafındaki metal kısımlarına sakın dokunmayınız.
- Yanınızda yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.
- Kullanırken etrafınızda bulunanlara ÇOK SICAK VE TEHLİKELİ olduğunu bildiriniz.
- Kullanmayı bitirirken, ara verirken ya da yerinizden ayrılırken mutlaka elektriği kapatınız.
- Parçalarını değiştirenken ya da aletlerini ortadan kaldırırken mutlaka elektriği kapatınız ve yeterince soğuduğunu kontrol ediniz.

Kazalara ya da arızalara neden olmaması için aşağıdaki uyarılara mutlaka uyunuz.

- Lehim sökme işinden başka amaçlar için kullanmayınız.
- Lehim çöplerini atarken havaya zarar vermemek için tezgaha çarpmayınız.
- Söküp ya da parçalayıp asıl biçimini değiştirmeyiniz.
- Parçalarını değiştirenken orijinal parçalarını kullanınız.
- Sakın ıslatmayınız, ıslak ellerinizle kullanmayınız.
- Karta zarar vermemeye, bükmemeye dikkat ediniz. Bükülmüş kartı zorla sokmayınız.
- Kabloyu takma-çıkarma yaparken daima fişini elle tutunuz.
- Lehim sökme işi esnasında duman çıkacağı için ortamı sık sık havalandırınız.
- Tehlikelere yol açabilen bütün işlerden kaçınız.

4. Kullanma Talimatı

Kullanmaya Başlarken:

1. Elektrik düğmesini ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Ayarlandığı ısı derecesine ulaştığında, alarm çalarak kullanılmaya hazır olduğunu öğretir.

Kullanmadığınız zaman havayı tutacağı koyunuz.

Bitirirken:

1. Ucuna bir miktar lehim sürdükten sonra elektrik düğmesini OFF (KAPALI) konumuna getiriniz.
2. Uzun süre kullanmadığınız zaman kabloyu çıkartınız.



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

http://www.hakkousa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.cn

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com